

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта  
- филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(УУКЖТ ИрГУПС)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**ОП.06 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  
СООТВЕТСТВИЯ**

по специальности СПО

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

*Базовая подготовка  
среднего профессионального образования*

*Очная форма обучения на базе  
основного общего образования / среднего общего образования*

УЛАН-УДЭ 2021

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу
Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А. 00a73c5b7b623a969ccad43a81ab346d50 с 08.12.2022 14:32 по 02.03.2024 14:32 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа



Фонд оценочных средств разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) (базовая подготовка) и рабочей учебной программой дисциплины ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия

РАССМОТРЕНО

ЦМК общетехнических и

электротехнических дисциплин

протокол № 5 от «07» июня 2021 г.



\_\_\_\_\_ И.И. Молчанова

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора колледжа по УР



О.Н. Иванова

(подпись)

(И.О.Ф)

«07» июня 2021 г.

Автор: Габдуллина Е.Г., преподаватель УУКЖТ

## Содержание

	Стр.
1. Паспорт фонда оценочных средств	4
1.1 Область применения.....	4
1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие контролю.....	4
1.3 Система контроля и оценки освоения программы дисциплины .....	5
1.3.1 Формы промежуточной аттестации по ППСЗ при освоении программы дисциплины.....	5
1.3.2 Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины.....	5
2. Фонд оценочных средств для оценки уровня освоения умений и знаний по дисциплине.....	6
2.1 Материалы текущего контроля успеваемости	6
2.2. Материалы промежуточной аттестации .....	13

# 1. Паспорт фонда оценочных средств

## 1.1 Область применения

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины ОП.06. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. Итогом дифференцированного зачета является оценка в баллах: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно; 2 – неудовлетворительно.

ФОС позволяет оценивать уровень освоения знаний и умений по дисциплине.

## 1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие контролю

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих знаний и умений по показателям:

Таблица 1

Результаты обучения	Показатели оценки результата	Формируемые общие и профессиональные компетенции
У1-использовать в профессиональной деятельности документацию в области технического регулирования, подтверждения соответствия, систем качества	грамотное использование в профессиональной деятельности документации в области технического регулирования, подтверждения соответствия, систем качества	ОК 8-9 ПК 1.1-1.4 ПК 2.1., ПК 3.3.
У2- проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций соответствия	грамотная проверка правильности заполнения сертификатов и деклараций соответствия	ОК 2 ОК 3. ПК 1.2. ПК 2.1 - 2.3.
У3 – идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации	грамотное идентифицирование продукции и услуг, оказываемых транспортными организациями, распознавание их фальсификации, осуществление мер по предотвращению фальсификации	ОК 1 ОК 4 ПК 1.2. ПК 2.3 ПК 1.6
З1- цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, нормативно-правовую базу технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия	объяснение целей, задач, объектов, субъектов, средств, принципов и методов, нормативно-правовой базы технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия	ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 3.3.
З2- основные понятия в области	правильная формулировка ос-	

контроля качества продукции и услуг, назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу проведения контроля качества продукции и услуг транспортных организаций, понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации	новных понятий в области контроля качества продукции и услуг, назначения, видов, подвидов, средств, методов, нормативно-правовой базы проведения контроля качества продукции и услуг транспортных организаций, понятий, видов, критериев, показателей и методов идентификации	ОК 5 ОК 7 ПК 1.3 – ПК 1.5 ПК 2.1 - ПК 2.3.
ЗЗ - способы обнаружения фальсификации, её последствия и меры предупреждения	объяснение способов обнаружения фальсификации, её последствий и мер предупреждения	ОК 4 - ОК 6 ПК 1.2. ПК 3.1.- ПК 3.3.

### 1.3. Система контроля и оценки освоения программы дисциплины

#### 1.3.1. Формы промежуточной аттестации по ПССЗ при освоении программы дисциплины

Таблица 2

Наименование дисциплины	Семестр на базе		Формы промежуточной аттестации
	основного общего образования	среднего общего образования	
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия	5	3	Дифференцированный зачет

#### 1.3.2 Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины

Основными формами проведения текущего контроля знаний на занятиях являются: устный опрос, тестирование, выполнение практических работ и рефератов.

Таблица 3

Раздел/тема дисциплины	Формы и методы текущего контроля и оценки результатов обучения	Промежуточная аттестация	
		Формы контроля	Проверяемые ОК, ПК
Раздел1 Метрология		Диф. зачет	ОК 1-9 ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.3
Тема 1.1 Основные понятия в области метрологии	устный опрос, тестирование		
Тема 1.2 Средства измерений	устный опрос, тестирование, выполнение практической работы 1, подготовка реферата на тему «Международные эталоны»		
Тема 1.3 Государственная метрологическая служба	устный опрос		

Раздел 2 Стандартизация			
Тема 2.1. Система стандартизации	устный опрос, выполнение практической работы 2		
Тема 2.2 Методы стандартизации	устный опрос, выполнение практической работы 3		
Тема 2.3 Межотраслевые системы стандартов	устный опрос, выполнение практической работы 4		
Раздел 3 Сертификация			
Тема 3.1 Сертификация продукции	устный опрос, подготовка реферата на тему «Сертификация услуг на железнодорожном транспорте»		

Дифференцированный зачет проводится в сроки, установленные учебным планом, и определяемые календарным учебным графиком образовательного процесса, в форме тестирования.

Распределение проверяемых результатов обучения по дисциплине по видам контроля приводится в сводной таблице.

Таблица 4- Сводная таблица по дисциплине

Результаты обучения по дисциплине		Текущий контроль успеваемости				Промежуточная аттестация
		устный опрос	тестирование	выполнение практических работ	подготовка рефератов	дифференцированный зачет
Уметь	У1	+			+	+
	У2	+			+	+
	У3	+			+	+
Знать	З1	+	+	+	+	+
	З2	+			+	+
	З3	+			+	+

## 2. Фонд оценочных средств для оценки уровня освоения умений и знаний по дисциплине

### 2.1 Материалы текущего контроля

Материал для тестирования предусмотрен по темам 1.1, 1.2 состоит из четырех вариантов по пять вопросов в каждом.

Время выполнения – 15 минут. Критерии оценок: 5 «отлично» ставится при правильном выполнении 5 заданий; 4 «хорошо» - ставится при правильном выполнении 4 заданий; 3 «удовлетворительно» - ставится при правильном выполнении 3 заданий; 2 «неудовлетворительно» - ставится при правильном выполнении 2 и менее заданий.

Проверяемые знания и умения З1.

1 вариант

1. Какой международный эталон единицы физической величины хранится в России:

- а) метр; б) килограмм; в) кандела; г) ампер
2. Определить в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от обозначения класса точности прибора: амперметр класса точности 1,5 со шкалой в пределах от -5 до 20 А имеет показания 4А.
3. Дополнительные единицы международной системы единиц измерения СИ:  
а) килограмм; б) радиан); в) кандела; г) моль); д) ампер; е) стерадиан;  
ж) метр
4. Какие средства измерений относятся к мерам:  
а) измерительные приборы; б) гири; в) эталоны; г) измерительные установки
5. Кто хранит международные эталоны:  
а) метрологический центр; б) МБМВ; г) научно-исследовательский институт.

## 2 вариант

1. Основные единицы международной системы единиц измерений СИ:  
а) килограмм; б) радиан; в) кандела; г) моль; д) ампер; е) стерадиан;  
ж) секунда
2. Определить, в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от обозначения класса точности прибора: вольтметр класса точности 0,5 со шкалой в пределах от 0 до 150 В имеет показания 95 В.
3. Как обозначаются классы точности средств измерений:  
а) римскими цифрами; б) русскими буквами; в) арабскими цифрами
4. Основные виды средств измерений:  
а) калибры; б) измерительные приборы; в) меры; г) скобы
5. Какие средства измерений подлежат поверке:  
а) подлежащие надзору со стороны государства; б) не подлежащие надзору со стороны государства.

## 3 Вариант

1. Как определить относительную погрешность измерения:  
а) разница между действительным и истинным значением величины;

- б) отношение абсолютной погрешности к показанию прибора;
- в) отношение абсолютной погрешности к длине шкалы

2. Определить в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от обозначения класса точности прибора: ампервольтметр класса точности 0,02\0,01 со шкалой в пределах от -50 до 50 А имеет показания 20А.
3. Как классифицируются эталоны:
  - а) однозначные и многозначные; б) первичные, вторичные и рабочие;
  - в) международные и национальные
4. Основные единицы международной системы единиц измерения СИ:
  - а) кандела; б) метр; в) радиан; г) килограмм; д) тонна; е) ампер; ж) секунда
5. Какие средства измерений относят к мерам:
  - а) гири; б) измерительные приборы; в) эталоны; г) концевые меры длины;
  - д) измерительные принадлежности

#### 4 вариант

1. Как определить абсолютную погрешность измерения:
  - а) разница между действительным и истинным значением величины
  - б) отношение абсолютной погрешности к показанию прибора
  - в) отношение абсолютной погрешности к длине шкалы
2. Определить в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от обозначения класса точности прибора: мегомметр класса точности 2,5 со шкалой в пределах от 0 до 35 МОм имеет показания 30МОм.
3. Что относится к средствам измерений:
  - а) измерительные приборы б) эталоны в) меры г) измерительная принадлежность д) метр е) килограмм
4. Что такое эталон: а) мера б) средство измерения в) измерительная принадлежность
5. Продолжите определение: «Средство измерения - это техническое устройство для измерения физической величины, имеющее ..... характеристику».

Ответы:

### Вариант 1

1. В России хранятся эталоны на все единицы измерения.
2.  $4,3 \text{ A} \leq I \leq 3,7 \text{ A}$
3. Дополнительных единиц в системе СИ нет
4. б) гири, в) эталоны
5. б) МБМВ (Международное бюро мер и весов)  
 $\leq$

### Вариант 2

1. а) килограмм; в) кандела; г) моль; д) ампер; ж) секунда
2.  $94,25 \text{ В} \leq U \leq 95,75 \text{ В}$
3. в) арабскими цифрами
4. б) измерительные приборы; в) меры
5. а) подлежащие надзору со стороны государства

### Вариант 3

1. б) отношение абсолютной погрешности к показанию прибора
2.  $19,9 \text{ A} \leq I \leq 20,04 \text{ A}$
3. б) первичные, вторичные и рабочие в) международные и национальные
4. а) кандела б) метр г) килограмм е) ампер ж) секунда
5. а) гири в) эталоны г) концевые меры длины

### Вариант 4

1. а) разница между действительным и истинным значением величины
2.  $29,1 \text{ МОм} \leq R \leq 30,9 \text{ МОм}$
3. а) измерительные приборы; б) эталоны; в) меры; г) измерительная принадлежность
4. а) мера; б) средство измерения
5. Средство измерения – это техническое устройство для измерения физической величины, имеющее нормированную метрологическую характеристику

*Материал по выполнению практических работ* изложен в методических указаниях по выполнению практических работ дисциплины ОП.06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. Методические указания рассчитаны на выполнение четырех практических работ по основным темам рабочей учебной программы дисциплины. Материал состоит из задания,

кратких теоретических сведений, порядка выполнения и контрольных вопросов на каждую работу. Требования к оформлению отчета и проверяемые знания и умения, формируемые компетенции, критерии оценок указаны в пояснительной записке методических указаний.

## Практическая работа 1

**Тема:** Определение погрешности измерительного прибора.

**Цель:** научиться определять погрешность измерительных приборов, пределы измеряемой величины.

**Задание:** на основании предложенных исходных данных и приведенных формул определить абсолютную, относительную и приведенную погрешности прибора, указать их единицы измерения. По указанному классу точности прибора определить, в каких пределах находится измеряемая физическая величина, указать её минимальное и максимальное значение в виде математического неравенства. Определение пределов измеряемой физической величины зависит от предлагаемого измерительного прибора:

- сложного, определяющего несколько физических величин, решается уравнение;
- простого (для одной физической величины). Составляется пропорция в зависимости от величины класса точности прибора.

### **Краткие теоретические сведения**

Качество измерений характеризуется точностью, достоверностью, правильностью, сходимостью и воспроизводимостью измерений, а также размером допускаемых погрешностей.

*Точность измерений* - степень достоверности результатов измерений. Высокая точность измерений соответствует малым погрешностям как системным, так и случайным. Количественно точность оценивается обратной величиной модуля относительной погрешности. Например, если погрешность измерения равна  $10^{-4}$ , то точность равна  $10^4$ .

В практической деятельности используют понятие класса точности. Под *классом точности* понимается характеристика данного типа измерения, отражающая уровень их точности. Классы точности присваиваются средствам измерений с учетом результатов государственных приемочных испытаний. Обозначения классов точности наносятся на циферблаты, щитки и корпуса средств измерений, приводятся в нормативных и технических документах.

Классы точности по ГОСТ 8.401-80 обозначаются арабскими цифрами (0,5;1,6;2,5 и т.д.), латинскими буквами (M, C и т.д.) или римскими цифрами (1, 11, 111 и т.д.). Чем меньше пределы допускаемой погрешности, тем ближе к началу алфавита должна быть буква и тем меньше цифра.

*Достоверность измерений* характеризует степень доверия к результатам измерений. Этот критерий определяют, используя теорию вероятностей и математическую статистику.

*Правильность* – качество измерений, отражающее близость к нулю системных погрешностей в их результатах. Результаты измерений правильны настолько, насколько они не искажены погрешностями.

*Сходимость* – это качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений одного и того же параметра, выполненного повторно одними и теми же средствами измерений, одним и тем же методом измерений, в одних и тех же условиях.

*Воспроизводимость* – это такое качество измерений, которое отражает близость друг к другу результатов измерений, выполненных в различных условиях.

Таблица 1 - Исходные данные

Наименование	Обозначение	Значение
Прибор		
Класс точности		
Шкала прибора		
Показание прибора		
Действительное значение измеряемой величины		

### Порядок выполнения работы

Записать тему и цель практической работы. Заполнить таблицу 1, исходные данные взять из таблицы 2 согласно номеру по списку в учебном журнале.

Таблица 2 - Данные для выполнения практической работы 1

Вариант	Прибор	Обозначение прибора	Шкала прибора	Класс точности прибора	Показания прибора	Действительное значение измеряемой величины
	Вольтметр	V	от 0 до 150	0,5	95В	92В
	Амперметр	A	от -5 до 20	1,5	4А	3А
	Ампервольтметр	A/V	от -50 до 50	0,02/0,01	20А	19А
	Мегаомметр	M	от 0 до 35	2,5	30МОм	28МОм
	Амперметр	A	от -5 до 25	1,5	20А	17А
	Ампервольтметр	A/V	от -50 до 50	0,02/0,01	10А	6А
	Вольтметр	V	от 0 до 200	1	128В	125В
	Мегаомметр	M	от 0 до 50	2	40МОм	37МОм
	Ампервольтметр	A/V	от -50 до 50	0,02/0,01	15А	12А
	Вольтметр	V	от 0 до 150	0,5	115В	112В
	Мегаомметр	M	от 0 до 25	1	20МОм	18 МОм
	Ампервольтметр	A/V	от -25 до 50	0,03/0,02	15А	13А
	Вольтметр	V	от 0 до 150	0,5	100В	97В
	Ампервольтметр	A/V	от-25 до 50	0,02/0,01	36А	35А
	Мегаомметр	M	от 0 до 20	3	18МОм	15МОм
	Амперметр	A	от-10до30	1,5	12А	8А
	Вольтметр	V	от0до200	0,5	113В	110В
	Ампервольтметр	A/V	от-25до25	0,02/0,01	15В	12В
	Мегаомметр	M	от 0 до 20	2	13МОм	10МОм
	Амперметр	A	от-5до20	2	17 А	15 А
	Ампервольтметр	A/V	от-50до50	0,02/0,01	25 В	20 В

	Вольтметр	V	от 0 до 150	1	118 В	115 В
--	-----------	---	-------------	---	-------	-------

Определить абсолютную погрешность прибора  $\Delta x$  по формуле

$$\Delta x = x - x_d, \quad (1)$$

где  $x$  - показания прибора;

$x_d$  – действительное значение измеряемой величины.

Определить относительную погрешность прибора  $\delta$ , %, по формуле

$$\Delta = \Delta x / x_d \times 100 \%, \quad (2)$$

Определить приведенную погрешность прибора по формуле

$$y = \Delta x / x_n \times 100\%, \quad (3)$$

где  $x_n$  – верхний предел измерения прибора.

Определить, в каких пределах находится измеряемая величина в зависимости от обозначения класса точности прибора:

а) величина класса точности прибора обозначается арабскими цифрами и это означает, что значение измеряемой величины не отличается от того, что показывает прибор более, чем на соответствующее классу точности количество процентов по всей шкале;

б) если класс точности прибора обозначен в виде дроби, например, 0,02/0,01 это означает, что измеряемая величина отличается от того, что показывает прибор, на величину, определяемую по формуле

$$c + d (x_n / x - 1), \quad (4)$$

где  $c$  – числитель в обозначении класса точности;

$d$  – знаменатель в обозначении класса точности.

Выводом практического занятия является указание максимального и минимального значения измеряемой физической величины в зависимости от обозначения класса точности прибора

**Содержание отчета:** отчет по практической работе 1 должен быть выполнен на формате А4 со штампом размером 40 мм для первого листа работы, со штампом 15мм для второго и последующих листов работы; заполненная таблица 1 «Исходные данные», расчеты абсолютной, относительной и приведенной погрешностей, найденного отклонения измеряемой физической величины от показаний прибора, а также вывода по результатам выполненной работы в виде математического неравенства – максимум и минимум измеряемой физической величины.

#### **Контрольные вопросы:**

Как определяется абсолютная погрешность прибора? Её единица измерения?

Как определяется относительная погрешность прибора? Её единица измерения?

Как определяется приведенная погрешность? Её единица измерения?

Как обозначаются классы точности приборов? Его единица измерения?

Как найти пределы измеряемой величины в зависимости от обозначения класса точности прибора?

*Материал подготовки рефератов* изложен в методических рекомендациях по внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся.

Подготовка рефератов предусмотрено по теме 1.2 и 3.1 рабочей учебной программы дисциплины. Время на подготовку рефератов и сообщений указано в графике самостоятельной работы обучающегося.

Проверяемые знания и умения У1, У2, У3, З1, З2, З3.

## 2.2 Материалы промежуточной аттестации

Задания для оценки освоения знаний представляет дифференцированный зачет по темам учебного семестра рабочей учебной программы дисциплины ОП. 06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 5 семестр/ 3 семестр в форме тестирования. Задания дифференцированного зачета формируются из 10 вопросов, двух вариантов.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта  
– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(УУКЖТ ИрГУПС)

<p>РАССМОТРЕНО ЦМК <i>общетехнических и электротехнических дисциплин</i> протокол № от _____ г. _____ (подпись) (Ф.И.О.)</p>	<p>ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ Дисциплина: ОП. 06 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия Специальность: 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 3 курс 5 семестр/ 2 курс 3 семестр Тест</p>	<p>СОГЛАСОВАНО Зам. директора колледжа по УВР _____ О.Н. Иванова _____ г.</p>
--	---	---

### Задание № 1

Содержание заданий:

1. Какие средства измерений подвергаются поверке:
  - а) подлежащие надзору со стороны государства; б) не подлежащее контролю со стороны государства.
2. Виды сертификации продукции и услуг:
  - а) добровольная; б) обязательная; в) принудительная.
3. Как проставляются цифры в таблицах:
  - а) произвольно; б) по разрядам; в) с начала строки
4. Основные единицы международной системы единиц измерений СИ:
  - а) килограмм; б) радиан; в) кандела; г) моль; д) ампер; е) стерадиан; ж) секунда
5. Как записываются названия разделов:
  - а) с начала строки; б) по центру строки; в) с абзацного отступа
6. Что значит «измерить»:
  - а) ответить на вопрос «сколько»; б) дать количественную характеристику;
  - в) дать качественную характеристику
7. Способ указания соответствия продукции и услуг требованиям нормативных документов:
  - а) сертификат соответствия; б) знак качества; в) знак соответствия
8. Величина абзацного отступа:
  - а) 5 мм; б) 20 мм; в) 10 мм; г) 15 мм
9. Как определить относительную погрешность измерения:
  - а) разница между действительным и истинным значением величины;
  - б) отношение абсолютной погрешности к показанию прибора;
  - в) отношение абсолютной погрешности к длине шкалы.
10. Как классифицируются эталоны:
  - а) однозначные и многозначные; б) первичные, вторичные и рабочие;

в) международные и национальные.

**Инструкция**

1. Внимательно прочитайте тестированное задание и выберите правильный вариант ответа.
2. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
3. Критерии оценки результата:
  - «отлично» - ставится за правильное выполнение 9-10 заданий
  - «хорошо»- ставится за правильное выполнение 7-8 заданий
  - «удовлетворительно» - ставится за правильное выполнение 5-6 заданий
  - «неудовлетворительно» - ставится за правильное выполнение 4 и менее заданий.

Преподаватель \_\_\_\_\_ Е.Г. Габдуллина  
(подпись) (И.О.Ф.)

